

# SD 5000

Récepteur numérique pour programmes en clair

Réf. 751583



- Produit complet et performant
- Recherche automatique
- Affichage sur écran
- 5000 canaux
- Commande DiSEqC 1.2 et GoTo X
- Débit symbole de 1 à 45 Msps
- Guide des programmes
- 2 prises péritélévision

## FONCTIONS

| Désignation  |  |
|--|--|
| - Recherche automatique des programmes                     | - Télécommande infrarouge  |
| - Mise en service rapide                                   | - Commande avec touches en façade avant  |
| - 1 Entrée type F 950 - 2150 MHz                           | - Affichage sur écran OSD  |
| - 1 Sortie type F 950 - 2150 MHz pour récepteur analogique | - 14 langues au choix  |
| - 1 prise péritélévision TV                                | - Choix du format d'écran 4/3 ou 16/9  |
| - 1 prise péritélévision magnétoscope                      | - Touche TV / AV et TV / RADIO   |
| - 1 sortie RS232   | - Verrouillage parental  |
| - Sorties RCA Audio droite et gauche + Vidéo               | - Fonction organisation et tri des canaux  |
| - Alimentation LNB 500 mA maxi                             | - Liste de programmes TV / RADIO et liste favorite   |
| - Possibilité de couper l'alimentation LNB                 | - Guide des programmes   |
| - Commutation 14 / 18V - 0 / 22 KHz - DiSEqC 1.0           | - Contrôle du volume sur la télécommande   |
| - Commande moteur DiSEqC 1.2                               | - Fonction coupure son (touche silence)  |
| - Pilotage moteur avec fonction Go To X                    | - Recherche très rapide : automatique ou manuel par PID, transpondeur ou satellite avec filtrage clair ou clair + crypté |
| - Fonction téléchargement d'un récepteur à un autre        | - Possibilité d'ajouter ou d'effacer un transpondeur ou un satellite   |
| - Fonction retour configuration usine                      | - Accès télétexte  |
| - Fonction timer pour démarrage décalé                     |  |